

4.1 Zavarivanje ušica

na primjeru ušica AU 585



slika 4.1

1. Prije zavarivanja je važno postaviti ušicu tako da se krajevi žice dodiruju.



Slika 4.2



Slika 4.4



2. Da bi ostvarili dobar kontakt s uređajem za zavarivanje spojite stezaljku direktno na ušicu. Najbolji rezultati se postižu malom do srednjom snagom i kratkim impulsom.



3. kod tankih ušica najčešće zadovoljava jedna zavarena točka na gornjoj strani.

4. kod debljih ušica ne treba povećati snagu zavarivanja. Bolje je zavarivati malom ili srednjom snagom s obje strane. Već prema debljini žice može biti potrebno više zavarenih točaka sa svih strana.



Slika 4.6



Slika 4.7

